

## 【APN 設定方法】



【端末に入れる、APN 情報】 端末によっては設定画面名が異なります

- ① 名前：SDモバイル ② APN：plus.4g ③ ユーザー名：plus  
④ パスワード：4g ⑤ 認証タイプ：CHAP

### 1. 設定画面を開く

端末の設定画面を開きます。



### 2. モバイルネットワークの設定画面を開く


設定画面の「無線とネットワーク」から「モバイルネットワーク設定」を選択します。



### 3. アクセスポイント一覧から APN 設定画面を開く

「モバイルネットワーク設定」内にある「アクセスポイント名」の一覧

画面からアクセスポイントの追加を行います。「新しい APN」を追加するボタンをタップしてください。



### 4. APN の設定を行う

アクセスポイントの編集から上記情報 (APN) を入力してください。



### 5. 保存ボタンと APN の選択を行う ※完了です

項目の入力が完了したら必ず「保存」ボタンを押し、APN 一覧から先ほ

ど保存したスマホモバイルの APN を選択してください。※保存を押しても、スマホモバイルの APN が選択されていなければ通信することができません。ご注意ください。

## 【PIN コードについて】

- ・PIN コードの初期値は「9999」です。3回連続で間違えるとロックが掛かります。
- ・PIN ロックが発生した場合には、弊社担当者宛 (前ページ記載) にメールでご連絡願います。追って解除コード (PUK コード) を連絡させていただきます。  
※解除コード (PUK コード) はご連絡頂いたメールアドレス宛に返信となります。
- ・エンドユーザ様が解除コードの投入を10回誤ると完全ロックが掛かってしまいます。その際は、SIM を有償での交換となります。

※エンドユーザ様起因となるため有償交換となります。